

Kit de tornillo de montaje

Tipo de interruptor	Número de catálogo
BQD, CQD	MX:CQDSMK
QJ	MX:MSQJ
ED	MX:MSE6
FXD	MX:MSF6
JXD, LXD	MX:MSJ6



Bloqueos mecánicos "MI"

Tipo de interruptor	Número de catálogo
FXD	MX:MI5444
J/LXD	MX:MI5413¹⁾
LMXD	MX:MI5406¹⁾
NXD	MX:MI5404²⁾

- 1) Con el bloqueo mecánico colocado, no se pueden instalar accesorios dentro del interruptor en el polo derecho.
- 2) El bloqueo mecánico prevendrá la instalación de accesorios en el polo derecho.



Palanca rotatoria montada en puerta Tipos 1&12

Tipo de interruptor	Número de catálogo
ED	MX:D11CEU2
FXD	MX:D11CFU2
JXD, LXD	MX:D11CU2



Tipo de interruptor	Voltaje de operación en CA	Voltaje de operación en CD	Número de catálogo
FXD	24	120	MX:MOF6120
JXD, LXD	24	120	MX:MOJ6120
LMXD	24	120	MX:MOLMD6120
NXD	—	120	MX:MOMN6120




Dimensiones

Marco	A	B	C	D	E	F
FXD	9.5	4.55	1.6	6.84	9.7	7.58
JXD, LXD, LMXD	11	7.5	0.79	8.34	9.85	7.74
NXD	16	9	—	9.83	13.13	10.13


Corriente de operación

Número de parte	On			Off			
	Arranque (Amps)	Running (Amps)	Tiempo (msec)	Arranque (Amps)	Running (Amps)	Tiempo (msec)	Reset (Amps)
MOF6120	13.6	5.5	200	13.6	5.5	175	5.5
MOJ6120	13.6	6	210	13.6	6	185	6
MOMN6120	30.2	13.2	240	30.2	13.2	210	13.2
MOMN6240	14.7	6	260	14.7	6	230	6

Marco
FD, JD, LD, LMD, MD, ND, PD, RD



Vista frontal



Vista posterior