

ÓPTICAS INTERCAMBIABLES






AC1410
Óptica 55°



INSTALADA
Óptica 85°



AC1411
Óptica 110°



DIMENSIONES DEL PRODUCTO



100 W



150 W



200 W

CAMPANA CUT OFF
AC1400N

Accesorio útil para control de deslumbramiento horizontal, así como para soporte óptico que favorece la concentración de luz en aplicaciones específicas.



BATERÍA DE EMERGENCIA LiFePO4
AC7540N

- Salida de 150-200VDC.
- LED convertidor de emergencia que puede transferir estándar LED estándar a una luminaria LED de emergencia.
- Interruptor de prueba accesorio e indicador de carga
- Listado por UL para lugares secos/húmedos
- Salida DC150-200V.
- Interruptor adicional que puede controlar el driver LED estándar.
- Protección contra descargas profundas.
- Protección IP65.



CONTROL REMOTO
AC1304B

- Encendido y apagado
- Programación de escenas
- Atenuación
- Programación de sensibilidad a luz diurna
- Programación para modos de espera



CONSULTA MAS INFORMACIÓN PARA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS

CÓDIGO	FLUJO LUMINOSO (LM)	POTENCIA (W)	EFICIENCIA	TENSIÓN	ATENUACIÓN	TCC (K)	IRC	ÁNGULO	IP	IK							
IN8040NBFA	17 000	100	170	100-277V~	0-10V	5 000	80	85° Instalado de línea con opción a sustituirse por 55° o 110°	65	08							
IN8040NBNA						4 000											
IN8041NBFA	25 500	150				5 000											
IN8041NBNA						4 000											
IN8042NBFA	34 000	200				5 000											
IN8042NBNA						4 000											
AC1410	Óptica 55°																
AC1411	Óptica 110°																
AC1305B	Sensor de microondas / fotoreceptor																
AC1304B	Control remoto para sensor de microondas / fotoreceptor																
AC1400N	Campana Cutoff																
AC7540N	Batería de emergencia 90min																

<https://construlita.com/productos-iluminacion/supreme>