

# Catálogo de productos Intermatic

Controles de iluminación | Protección contra sobretensiones | Cubiertas resistentes a la intemperie |  
Soluciones para piscinas y spas | Temporizadores | Soluciones de HVAC/R | Fotocontroles



[Intermatic.com](http://Intermatic.com)

**INTERMATIC®**

### Serie FF

#### TEMPORIZADORES DE CUENTA REGRESIVA A CUERDA - COMERCIALES ESTILO

Los temporizadores de cuenta regresiva comerciales serie FF están diseñados para reemplazar cualquier interruptor de pared estándar y no requieren electricidad para funcionar. Estos interruptores de eficiencia energética limitan automáticamente los tiempos de encendido para ventiladores, iluminación, motores, calefactores y otras cargas que consumen energía. Cuenta con una placa comercial con apariencia de "metal cepillado" (construcción de plástico) que cumple los requisitos de NEC.

#### APLICACIONES

- Control de iluminación interior • Control de iluminación exterior • Control de motores
- Movimiento de aire y ventilación

#### CARACTERÍSTICAS

- No necesita electricidad para funcionar
- Reemplaza cualquier interruptor de pared estándar o decorativo de soporte único
- Limita automáticamente el tiempo de encendido para las cargas que consumen energía
- Instalación rápida y fácil
- Conexión de terminal frontal que ahorra tiempo con terminales de tipo oscilante
- La placa de interruptor con apariencia de metal cepillado cumple con los requisitos de NEC (la placa está incluida)
- Compatible con luces incandescentes, fluorescentes, CFL y LED
- No se requiere conexión neutra



Con ESPERA  
FF5M



Sin ESPERA  
FF6HH

Con ESPERA	Sin ESPERA	Tiempo máximo	Tipo de interruptor
<b>SPST (unipolar de una dirección)</b>			
FF5M	FF5MH	5 min	<p>Configuración SPST</p>
FF15MC	FF15MH	15 min	
FF30MC	FF30MH	30 min	
FF60MC	FF60MHC	60 min	
FF2H	-	2 horas	
FF4H	-	4 horas	
FF6H	FF6HH	6 horas	
FF12HC	FF12HHC	12 horas	
<b>SPDT</b>			
FF315M	-	15 min	<p>*Para puente de configuración SPDT L1 y L2 juntos.</p>
FF330M	-	30 min	
FF360M	-	60 min	
FF32H	FF32HH	2 horas	
FF34H	FF34HH	4 horas	
FF36H	-	6 horas	
FF312H	FF312HH	12 horas	
<b>DPST</b>			
FF415M	-	15 min	<p>Configuración DPST</p>
FF430M	-	30 min	
FF460M	-	60 min	
FF46H	-	6 horas	
FF412H	-	12 horas	

Para los accesorios, consulte la página 73.



Capacidades	
<b>Voltaje de entrada</b>	125-277 V CA, 50/60 Hz
<b>Resistivo (calefactor)</b>	20 A, 2500 W, 125 V CA; 10 A, 2500 W, 250 V CA; 10 A, 2770 W, 277 V CA
<b>Tungsteno (incandescente)</b>	7 A, 125 V CA, 50 Hz, 7 A, 125 V CA, 60 Hz, 875 W
<b>Motor</b>	1 HP, 125 V CA; 2 HP, 250 V CA
<b>Dimensiones Al x An x Pr</b>	4,125" x 1,75" x 1,25" (104,8 mm x 44,5 mm x 31,8 mm)
<b>Requiere neutro</b>	No
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	40 °F - 120 °F (4 °C - 49 °C)
<b>Garantía</b>	Limitada de 1 año

*Nota: No debe utilizarse con lámparas de sol, saunas o cargas que puedan causar lesiones personales si se programan incorrectamente.*

Intermatic Incorporated  
Casa matriz  
1950 Innovation Way, Suite 300  
LIBERTYVILLE, IL 60048  
www.intermatic.com  
+1 815 675 7000

Intermatic de México S. de R.L. de C.V.  
Centro de fabricación, Juárez  
AV. Don Manuel Talamás n.º 405  
Parque Industrial Independencia I.  
Juárez, CP 32575  
México

Intermatic Incorporated  
Almacén/distribución El Paso  
12429 Rojas Drive  
El Paso, TX 79928

Intermatic Far East LLC  
Oficina de ventas en Asia  
Intermatic Far East  
Enterprise Square 1002 Torre 3  
9 Sheung Yuet RD  
Kowloon, Hong Kong  
+852 2340 3209

Intermatic Canada ULC  
Oficina de ventas en Canadá  
1200 Cardiff Boulevard Mississauga,  
Ontario L5S 1P6  
Canadá  
+1 905 696 7621

Austria/Alemania/Suiza/  
Europa del Este/Países Nórdicos  
Intermatic GmbH Bad Nauheimer  
Strasse 4, 64289 Darmstadt  
Alemania  
+49 1522 4139970

África/Asia/Europa del Sur y  
Occidental/Oriente Medio/  
Reino Unido  
Intermatic Reino Unido Limited  
Reino Unido  
+44 7845 669135

Controles de iluminación | Protección contra sobretensiones | Cubiertas resistentes a la intemperie |  
Soluciones para piscinas y spas | Temporizadores | Soluciones de HVAC/R | Fotocontroles

