

STYLO

Re|stylo

TENER ESTILO ES TENERLO TODO





## SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL NIESSEN

### MANDOS

#### Mecanismos



DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DATOS TÉCNICOS
Mando estéreo de 2 canales	<b>9358.3</b>	Alimentación: 12 a 16V= Consumo: -Apagado 20mA - Encendido 70mA - Max. Potencia: 320mA Potencia sonido: 1,5W + 1,5W sobre 16 Ω Altavoz: : 1 de 16 Ω si se usa en mono. 2 de 16 Ω para estéreo, uno por cada canal. S+L - S+R Ref. 9329 ó 9329.1 Volumen: con Loudness, reforzando los graves 7dB a 50Hz Mecanismo válido para tapa: 2258.3



DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DATOS TÉCNICOS
Mando intercomunicador y estéreo de 2 canales	<b>9358.4</b>	Alimentación: 12 - 16V= Consumo: -Apagado 25mA - Encendido 66mA - Max. Potencia: 311mA Potencia sonido: 1,5W + 1,5W sobre 16 Ω Altavoz: 1 de 16 Ω si se usa en mono. 2 de 16 Ω para estéreo, uno por cada canal. S+L-S+R. Ref. 9329 ó 9329.1 Volumen: con Loudness, reforzando los graves 3dB a 50Hz Mecanismo válido para tapa: 2258.4



DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DATOS TÉCNICOS
Mando intercomunicador y estéreo de 2 canales con display	<b>9358.6</b>	Alimentación: 12 - 16V= Consumo: -Apagado 55mA - Encendido 85mA - Max. Potencia: 300mA Potencia sonido: 1W + 1W sobre 16 Ω Altavoz: 2 de 16 Ω para estéreo, uno por cada canal. S+L - S+R. Ref. 9329 ó 9329.1 Control de volumen: 64dB Control de graves y agudos: ±12dB Mecanismo válido para tapa: 2258.6




DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DATOS TÉCNICOS
Mando previo de micrófono	<b>9358.5</b>	Alimentación: 12 - 16V= Consumo: -Apagado 21mA - Encendido 57mA - Max. Potencia: 320mA Potencia sonido: 2,5W sobre 8 Ω Altavoz: 1 ó 2 de 16 Ω Ref. 9329 ó 9329.1 Entrada de micrófono dinámico, con conector JACK de 3,5 mm. Estéreo. Sensibilidad: 3 mV. Mecanismo válido para tapa: 2258.5



DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DATOS TÉCNICOS
Interface de portero	<b>9337</b>	Alimentación: 12 - 16V= Consumo máximo: 50mA Mecanismo válido para tapa: 2200


### ALTAVOCES

#### Mecanismo




DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DATOS TÉCNICOS
Altavoz de 2"	<b>9329</b>	Montaje empotrado en caja universal. Potencia máx. 2W Impedancia 16 Respuesta de frecuencia: 170Hz a 15kHz Conexión sin tornillos. Mecanismo válido para tapa: 2229, 9399.4

#### Tapas



DENOMINACIÓN	CÓDIGO	COLOR
Tapa para mando estéreo de 2 canales. Ref. 9358.3	<b>2258.3</b>	<b>BA BM</b>



DENOMINACIÓN	CÓDIGO	COLOR
Tapa para mando intercomunicador y estéreo de 2 canales. Ref. 9358.4	<b>2258.4</b>	<b>BA BM</b>



DENOMINACIÓN	CÓDIGO	COLOR
Tapa para mando intercomunicador y estéreo de 2 canales con display Ref. 9358.6	<b>2258.6</b>	<b>BA BM</b>



DENOMINACIÓN	CÓDIGO	COLOR
Tapa para mando previo de micrófono. Ref. 9358.5	<b>2258.5</b>	<b>BA BM</b>



DENOMINACIÓN	CÓDIGO	COLOR
Tapa para interface de portero Ref. 9337	<b>2200</b>	<b>BA BM</b>

#### Tapa



DENOMINACIÓN	CÓDIGO	COLOR
Tapa para altavoz de 2" Ref. 9329	<b>2229</b>	<b>BA BM</b>