

STYLO

STATUS



ESTEVEZ

NIESSEN



Denominación	Código	Datos Técnicos
Amplificador de sonido	9335	127V~ ± 10%, 60 Hz Consumo: 3,5 VA (máx. 36 VA) Potencia: 10 + 10W (2Ω) / 2W (4Ω) Impedancia de bocinas: 2 + 16Ω (20) Salida de tensión: 15 V~ = (máx. 1,5 A) Amplificadores máx. por mando: 5 Ud Montaje sobre perfil DIN Para instalación independiente de la ref. 9358.5, utiliza la red 9335.1 Largo x ancho x alto: 135 x 120 x 80 mm
Amplificador de sonido con encendido permanente	9335.1	



Denominación	Código	Datos Técnicos
Mando mono de 2 canales	9358.2	Alimentación: 12 a 16 V~ Consumo: Apagado 12mA Encendido 57mA Máx. potencia: 178 mA Potencia sonido: 1,5W sobre 16 Ω Bocina: 1 de 16 Ω Ref. 9329 ó 9329.1 Volumen: con loudness, reforzando los graves 7 dB a 50Hz Mecanismo válido para tapa ref. 2258.2



Denominación	Código	Datos Técnicos
Tapa para mando de 2 canales	2258.2 BA BM	Ref. 9358.2



Denominación	Código	Datos Técnicos
Mando mono de 2 canales	9358.3	Alimentación: 12 a 16 V~ Consumo: Apagado 20 mA Encendido 70 mA Máx. potencia: 320 mA Potencia sonido: 1,5W sobre 16 Ω Bocina: 1 de 16 Ω para estéreo, uno por cada canal S + L, S + R Ref. 9329 ó 9329.1 Volumen: con loudness, reforzando los graves 7 dB a 50Hz Mecanismo válido para tapa ref. 2258.3



Denominación	Código	Datos Técnicos
Tapa para mando estéreo de 2 canales	2258.3 BA BM	Ref. 9358.3




Denominación	Código	Datos Técnicos
Mando intercomunicador y estéreo de 2 canales con display	9358.6	Alimentación: 12 a 16 V~ Consumo: Apagado 55 mA Encendido 85 mA Máx. potencia: 300 mA Potencia sonido: 1W + 1W sobre 16 Ω Bocina: 2 de 16 Ω para estéreo, uno por cada canal S + L, S + R Ref. 9329 ó 9329.1 Control de volumen: 64 dB Control de graves y agudos: ± 12 dB Mecanismo válido para tapas Ref. 2258.6



Denominación	Código	Datos Técnicos
Tapa para mando estéreo de 2 canales con display	2258.6 BA BM	Ref. 9358.6



Denominación	Código	Datos Técnicos
Mando intercomunicador y estéreo de 2 canales con display	9358.4	Alimentación: 12 a 16 V~ Consumo: Apagado 25 mA Encendido 66 mA Máx. potencia: 311 mA Potencia sonido: 15W + 1,5 W sobre 16 Ω Bocina: 1 de 16 Ω si se usa en mono 2 de 16 Ω para estéreo, uno por cada canal S + L, S + R Ref. 9329 ó 9329.1 Volumen: con Loudness, reforzando los graves 3dB a 50Hz Mecanismo válido para tapas Ref. 2258.4



Denominación	Código	Datos Técnicos
Tapa para mando intercomunicador y estéreo de 2 canales	2258.4 BA BM	Ref. 9358.4

ESTEVEZ

NIESSEN

Estévez, S. A. de C. V.
Av. Niños Héroes 2272 Col. Americana
Guadalajara, Jalisco, C. P. 44150
Tel. (33) 3615 5158 Fax (33) 3615 5671
info@estevez.com.mx - www.estevez.com.mx



201702