


DECOSTAR




ESPECIFICACIONES

Tensión: 12 V~

Vida Promedio: 2 000 hrs.

Decostar® MR11

Clave	Descripción	Clave Alternativa	Reemplazo / Marca	Potencia [W]	Tensión de línea [V~]	Flujo Luminoso [lm]	Candelas [cd]	Tipo de base	Ángulo	IRC	CCT [K]	Vida Promedio [h]	Estatus	Piezas por Caja
85578	MR 11 DECOSTAR S 10 12 GU4 44888S WFL 36	---	OSRAM	10	12	90	300	GU4	36°	100	3 000	2 000	MTS	10
85545	MR 11 DECOSTAR S 20 12 GU4 44890 10° SP	---	OSRAM	20	12	205	2 500	GU4	10°	100	3 000	2 000	MTS	10
85443	MR 11 DECOSTAR S 20 12 GU4 44890 36° WFL	---	OSRAM	20	12	205	580	GU4	36°	100	3 000	2 000	MTS	10
85546	MR 11 DECOSTAR S 35 12 GU4 44892 10° SP	---	OSRAM	35	12	430	5 000	GU4	10°	100	3 000	2 000	MTS	10
85446	MR 11 DECOSTAR S 35 12 GU4 44892 36° WFL	---	OSRAM	35	12	430	5 000	GU4	36°	100	3 000	2 000	MTS	10



ESPECIFICACIONES

Tensión: 12 V~

Vida Promedio: 2 000 hrs.

Decostar® MR16 Económico

Clave	Descripción	Clave Alternativa	Reemplazo / Marca	Potencia [W]	Tensión de línea [V~]	Flujo Luminoso [lm]	Candelas [cd]	Tipo de base	Ángulo	IRC	CCT [K]	Vida Promedio [h]	Estatus	Piezas por Caja
85640	MR16DECOSTAR 44860 20W 12V WFL Economy	---	OSRAM	20	12	ND	ND	GU5.3	36°	100	3 000	2 000	MTS	20
85641	MR16DECOSTAR 44870 50W 12V WFL Economy	---	OSRAM	50	12	ND	ND	GU5.3	36°	100	3 000	2 000	MTS	20