

## Tabla de seleccion para centros de carga MLC

Los nuevos centros de carga están diseñados y fabricados para brindar seguridad en las instalaciones eléctricas ya sean residenciales, comerciales o industriales. Los nuevos centros de carga aseguran la facilidad de instalación, esta característica se refleja en un ahorro considerable de tiempo.

La nueva línea de centros de carga ofrece aspectos técnicos únicos, generando la satisfacción total de cliente.

| Centros de carga QT/QP                  |             |         |          |           |                      |         |        |            |           |            |
|-----------------------------------------|-------------|---------|----------|-----------|----------------------|---------|--------|------------|-----------|------------|
| Nema 1, 120/240 V~, Zapatas principales |             |         |          |           |                      |         |        |            |           |            |
| MLFB                                    | Instalación | Sistema | Espacios | Circuitos | Corriente Máxima (A) | Pintura | AWG    | Ancho (mm) | Alto (mm) | Fondo (mm) |
| MEX:T02ML2070S                          | Sobreponer  | 2F - 3H | 2        | 4         | 70                   | Gris    | 14 - 4 | 104.5      | 157.5     | 74.5       |
| MEX:T02ML2070F                          | Empotrar    | 2F - 3H | 2        | 4         | 70                   | Gris    | 14 - 4 | 127        | 178       | 74.5       |
| MEX:T03ML3100S                          | Sobreponer  | 3F - 4H | 3        | 6         | 100                  | Gris    | 14 - 2 | 173.5      | 197.5     | 74.5       |
| MEX:T03ML3100F                          | Empotrar    | 3F - 4H | 3        | 6         | 100                  | Gris    | 14 - 2 | 196        | 218       | 74.5       |
| MEX:T04ML2125S                          | Sobreponer  | 2F - 3H | 4        | 8         | 125                  | Gris    | 14 - 2 | 193.5      | 197.5     | 74.5       |
| MEX:T04ML2125F                          | Empotrar    | 2F - 3H | 4        | 8         | 125                  | Gris    | 14 - 2 | 216        | 218       | 74.5       |
| MEX:T02ML2070SW                         | Sobreponer  | 2F - 3H | 2        | 4         | 70                   | Blanco  | 14 - 4 | 104.5      | 157.5     | 74.5       |
| MEX:T02ML2070FW                         | Empotrar    | 2F - 3H | 2        | 4         | 70                   | Blanco  | 14 - 4 | 127        | 178       | 74.5       |
| MEX:T03ML3100SW                         | Sobreponer  | 3F - 4H | 3        | 6         | 100                  | Blanco  | 14 - 2 | 173.5      | 197.5     | 74.5       |
| MEX:T03ML3100FW                         | Empotrar    | 3F - 4H | 3        | 6         | 100                  | Blanco  | 14 - 2 | 196        | 218       | 74.5       |
| MEX:T04ML2125SW                         | Sobreponer  | 2F - 3H | 4        | 8         | 125                  | Blanco  | 14 - 2 | 193.5      | 197.5     | 74.5       |
| MEX:T04ML2125FW                         | Empotrar    | 2F - 3H | 4        | 8         | 125                  | Blanco  | 14 - 2 | 216        | 218       | 74.5       |

| Centros de carga QD                     |             |         |          |           |                      |         |        |            |           |            |
|-----------------------------------------|-------------|---------|----------|-----------|----------------------|---------|--------|------------|-----------|------------|
| Nema 1, 120/240 V~, Zapatas principales |             |         |          |           |                      |         |        |            |           |            |
| MLFB                                    | Instalación | Sistema | Espacios | Circuitos | Corriente Máxima (A) | Pintura | AWG    | Ancho (mm) | Alto (mm) | Fondo (mm) |
| MEX:D02ML2070S                          | Sobreponer  | 2F - 3H | 2        | 2         | 70                   | Gris    | 14 - 6 | 104.5      | 157.5     | 81.8       |
| MEX:D02ML2070F                          | Empotrar    | 2F - 3H | 2        | 2         | 70                   | Gris    | 14 - 6 | 127        | 178       | 81.8       |
| MEX:D04ML2070S                          | Sobreponer  | 2F - 3H | 4        | 4         | 70                   | Gris    | 14 - 6 | 193.5      | 197.5     | 81.8       |
| MEX:D04ML2070F                          | Empotrar    | 2F - 3H | 4        | 4         | 70                   | Gris    | 14 - 6 | 216        | 218       | 81.8       |
| MEX:D02ML2070SW                         | Sobreponer  | 2F - 3H | 2        | 2         | 70                   | Blanco  | 14 - 6 | 104.5      | 157.5     | 81.8       |
| MEX:D02ML2070FW                         | Empotrar    | 2F - 3H | 2        | 2         | 70                   | Blanco  | 14 - 6 | 127        | 178       | 81.8       |
| MEX:D04ML2070SW                         | Sobreponer  | 2F - 3H | 4        | 4         | 70                   | Blanco  | 14 - 6 | 193.5      | 197.5     | 81.8       |
| MEX:D04ML2070FW                         | Empotrar    | 2F - 3H | 4        | 4         | 70                   | Blanco  | 14 - 6 | 216        | 218       | 81.8       |

### Nota:

Considerar el uso de Interruptores QT Duplex para alcanzar la máxima cantidad de circuitos en centros de carga QT/QP