



ARKÉ: Mecanismo conmutador conectado IoT

19592.0

Series residenciales / Series resid. View Wireless / ARKÉ / Dispositivos

Mecanismo conmutador conectado IoT

Mecanismo conmutador electrónico conectado View Wireless con salida de relé 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control local o en remoto, doble tecnología estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y estándar Zigbee 3.0, 1 entrada para pulsador externo para control del actuador o activación de un escenario, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz; se completa con teclas intercambiables 1, 2 y 3 módulos Arké

- Configuración con aplicación View Wireless para sistema con protocolo Bluetooth y aplicación Amazon para protocolo Zigbee
- Compatible con Alexa, Google Home y IFTTT, a través del gateway o centro de control de dispositivos Zigbee



Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

1 NR


Podría interesarte también




19021 - Tecla 1M gris



19021.B - Tecla 1M blanco




19021.M - Tecla 1M Metal



19022 - Tecla 2M gris



19022.B - Tecla 2M blanco



19022.M - Tecla 2M Metal



19597 - Gateway conectado IoT 2M gris



19597.B - Gateway conectado IoT 2M blanco



19597.M - Gateway conectado IoT 2M Metal


Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe Light \(1220 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni Full \(776 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions Full \(777 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones Full \(775 kb\)](#)
- [Full instructions sheet \(772 kb\)](#)
- [Φυλλάδιο οδηγιών Full \(919 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(776 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(843 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(16631 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(36765 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(36761 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(36821 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(37889 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(36780 kb\)](#)


Vídeo

- [Creating-the-system](#)
- [Customisations](#)
- [Operation-in-Zigbee-mode](#)
- [Bluetooth-wifi-gateway](#)


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Interruptor de la instalación
- **Wiring system:** Conmutador_
- **Method of operation:** Balancín / botón
- **Assembly arrangement:** Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Number of modules (module system):** 1
- **Push button switch:** Si
- **Number of rockers:** 1
- **Mounting method:** Montado empotrado (escayola)
- **Type of fastening:** Bloquear en posición
- **With mounting plate:** No
- **Material:** Plástico
- **Material quality:** Termoplástico
- **Halogen free:** Si
- **Surface protection:** Sin tratamiento
- **Surface finishing:** Mate
- **Colour:** Azul
- **RAL-number (similar):** 7015
- **Label space/information surface:** Sí
- **Lighting:** Opcional
- **Function lighting:** Control y orientación
- **Type of lighting:** LED no intercambiable
- **Suitable for degree of protection (IP):** IP40
- **Nominal voltage:** 250 V
- **Monitoring contact:** No
- **Connection type:** Terminal enroscado
- **Washing machine switch:** No
- **Device width:** 22,30 mm
- **Device height:** 49,00 mm
- **Device depth:** 46,20 mm
- **Built-in depth:** 36,50 mm

Marcas

- 00. Mercado CE - UE ([download](#))
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 19. NOM - México
- 29. QCERT - Colombia
- 37. Mercado - Marruecos
- 37. Mercado - Marruecos
- 40. Bluetooth technology
- 42. Zigbee certified
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 92. RoHS EAU
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352628342
Cantidad 1 NR
Med. 5,2x3,5x5,3 [cm]
Peso 45,8 [g]



Código 8007352628359
Cantidad 60 NR
Med. 27x23x12,5 [cm]
Peso 2.944 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).