



EIKON: Conmutador 1P 10AX Vintage oro satinado

22004.88

Series residenciales / Series resid. tradicionales / EIKON / Dispositivos

Conmutador 1P 10AX Vintage oro satinado

Conmutador 1P 10 AX 250 V~ Vintage, oro satinado. máx 100 W para lámparas con balasto integrado (IEC 60669-1:2017)


Estado producto

3 - Activo


Cant. mínima de pedido

10 NR


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Pulsador
- **Assembly arrangement:** Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Model:** Pulsador único
- **Method of operation:** Pulsador
- **Number of rockers:** 1
- **Number of modules (module system):** 100
- **Number of poles:** 1
- **Nominal voltage:** 230 V
- **Rated current:** 10,00 A
- **With lighting:** No
- **With signal lamp:** No
- **Monitoring contact:** No
- **Mounting method:** Montado empotrado (escayola)
- **Type of fastening:** Bloquear en posición
- **Material:** Metal
- **Material quality:** Latón
- **Anti-bacterial treatment:** No
- **Surface protection:** Barnizado / lacado
- **Surface finishing:** Mate
- **Colour:** Dorado-Oro
- **RAL-number (similar):** 1035
- **Transparent:** No
- **Label space/information surface:** Si
- **Device width:** 22,30 mm
- **Device height:** 44,80 mm
- **Device depth:** 54,70 mm

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 09. VDE - Alemania ([download](#))
- 11. SNI-SUCOFINDO Indonesia
- 13. SNI-MGI Indonesia
- 15. CCC - China ([download](#))
- 19. NOM - México
- 20. IQC - Argentina
- 36. ISI - India
- 37. Marcado - Marruecos
- 37. Marcado - Marruecos
- 92. RoHS EAU
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código	8007352655355	Código	8007352655362
Q.tà	1 NR	Q.tà	10 NR
Med.	5,1x6,5x2,7 [cm]	Med.	14,5x11x7,4 [cm]
Peso	33,3 [g]	Peso	381,3 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).