



LINEA: Mecanismo mando persianas IoT

30804

Series residenciales / Series resid. View Wireless / LINEA / Dispositivos

Mecanismo mando persianas IoT

Dispositivo de mando electrónico VIEW Wireless para 1 persiana con orientación de láminas con salida de relé conmutada para motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~, control local o remoto, doble tecnología IoT para estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless y para estándar Zigbee 3.0, 1 entrada para botón externo para activación de un escenario, función de activación de posición preferida, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz; se completa con medias teclas intercambiables 1 módulo Linea

- Compatible con centro de control de dispositivos SmartThings



Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

1 NR

Podría interesarte también



31000A.FG - Tecla 1M axial
símbolo flechas negro



31000A.FB - Tecla 1M axial
símbolo flechas blanco




31000A.FC - Tecla 1M axial
símbolo flechas cáñamo



30807.G - Gateway
conectado IoT 2M negro



30807.B - Gateway
conectado IoT 2M blanco




30807.C - Gateway
conectado IoT 2M cáñamo


Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe Light \(940 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni Full \(508 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions Full \(509 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones Full \(507 kb\)](#)
- [Full instructions sheet \(504 kb\)](#)
- [Φυλλάδιο οδηγιών Full \(653 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(776 kb\)](#)
- [Full \(575 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(37703 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(37528 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(37579 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(37781 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(37508 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(15836 kb\)](#)


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Pulsador
- **Composición:** Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Modelo:** Otros
- **Tipo de operación:** Pulsador
- **Número de contactos normalmente cerrados:** 0
- **Número de contactos normalmente abiertos:** 2
- **Número de contactos inversores:** 0
- **Número de contactos giratorios:** 0
- **Tipo sin contacto:** No
- **Número de balancines:** 1
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 100
- **Número de polos:** 1
- **Voltaje nominal:** 240 V
- **Corriente nominal (medida):** 2,00 A
- **Con iluminación:** Si
- **Con fuente de luz:** Si
- **Con lámpara de señal:** No
- **Contactos de supervisión:** No
- **Método de conexión:** Terminal enroscado
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación:** Bloquear en posición
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento antibacteriano:** No
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Negro
- **Número RAL (similar):** 7024
- **Transparente:** No
- **Espacio de la etiqueta/área de impresión:** No
- **Sobreimpresión:** Ninguno
- **Adecuado para el grado de protección (IP):** IP40
- **Anchura del dispositivo:** 22,30 mm
- **Altura del dispositivo:** 52,80 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 44,70 mm
- **Compatible con Apple HomeKit:** Si
- **Compatible con Google Assistant:** Si
- **Compatible con Amazon Alexa:** Si
- **Compatible IFTTT:** No

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 00. Marcado CE - UE
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 37. Marcado - Marruecos
- 40. Bluetooth technology
- 42. Zigbee certified
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes

	
Código 8007352688971	Código 8007352744868
Cantidad 1 NR	Cantidad 60 NR
Med. 5,1x3,5x5,5 [cm]	Med. 27x23x12,5 [cm]
Peso 44 [g]	Peso 3.113,28 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).