



## SM-22-N

Sensor de movimiento con apagador,  
160°, 127 V~, uso interior, 1 sensor infrarrojo



## DESCRIPCIÓN

<b>Modelo</b>	SM-22-N
<b>Descripción</b>	Sensor de movimiento con apagador, 160°, 127 V~, uso interior, 1 sensor infrarrojo
<b>Dimensiones</b>	Frontal 11.4 cm   7.4 cm / caja 4.5 cm   7 cm   2.57 cm
<b>Uso</b>	Interior
<b>Garantía</b>	3 años
<b>Característica</b>	Como parte de luminarios y alumbrados
<b>Montaje</b>	Empotrado en pared
<b>Sensor</b>	Infrarrojo
<b>Alimentación</b>	127 V~   60 Hz
<b>Potencia de consumo</b>	0.5 W
<b>Potencia máxima de carga</b>	Incandescente 150 W   Fluorescente 75 W   LED 75 W
<b>Índice de protección</b>	IP20
<b>Ángulo de detección</b>	160°
<b>Distancia de detección</b>	9 m
<b>Altura de instalación</b>	1 m   1.8 m
<b>Velocidad de detección</b>	0.6 m/s   1.5 m/s
<b>Tiempo de encendido</b>	Mín. 10 seg. ± 3 seg. - Máx. 7 mín. ± 2 min.
<b>Temperatura de operación</b>	-20° C   40° C
<b>Control de luz ambiente</b>	<3 - 2000 LUX (ajustable)
<b>Humedad máxima de ambiente</b>	<93 % RH
<b>Certificado</b>	NOM-003-SCFI (NMX-J-508-ANCE)