

Base Monofásica para Medidor de Uso Exterior NEMA 3R

Descripción

Son accesorios diseñados para alojar los medidores de consumo eléctrico, en condiciones de seguridad y fabricadas con las normas nacionales de Comisión Federal de Electricidad e Internacionales UL.

Características

- Bases de Policarbonato técnico transparente según Norma CFE.
- Mordazas de cobre con recubrimiento de plata y muelle reforzado que garantiza un excelente contacto.
- Zapatas terminales para conductor de cobre o aluminio.
- Servicio Monofásico.
- 100 Amp.
- NEMA 3R.



Aplicaciones

Utilizada en áreas residenciales y comerciales 600 V, máx. 100 Amp.

Normas

Fabricada bajo la norma CFEGWH00-11, de Comisión Federal de Electricidad.



Catálogo	Descripción
CHM2100BR	Base para Watthorímetro redonda de 100 Amps.
CHM5MBR	5a. Mordaza Monofásica Base Redonda

Descripción

Son accesorios diseñados para alojar los medidores de consumo eléctrico, en condiciones de seguridad y fabricadas con las normas nacionales de Comisión Federal de Electricidad e Internacionales UL.

Características

- Servicio Monofásico. Preparación para 5a mordaza.
- 100 Amp y 200 Amp. Bases con centro de carga incluido.
- No incluye interruptor.

Aplicaciones

Se utilizan en instalaciones residenciales, edificios, en centros comerciales, etc.

Normas

CFEGWH00-11 Normas UL 414, UL 4861

Bases Monofásicas para medidor para uso exterior NEMA 3R

Catálogo	Descripción
Notas: 1 y 2	
CHM2100B	Base para Watthorímetro cuadrada de 100 Amps. (no incluye conector)
CHM2100-5M	Base para Watthorímetro cuadrada de 100 Amps. con 5a mordaza
CHM2100BS	Base para Watthorímetro 100 Amps. subterránea
CHM2200	Base para Watthorímetro 200 Amps. cuadrada (no incluye conector)
CHM2100MR2-GBC*	Base para Watthorímetro Integral especial para interruptor de 100 Amps. tipo BR
CHM2100MR2	Base para Watthorímetro Integral de 100 Amps. para int. de 100 Amps. tipo CH
CHM2200-5M	Base para watthorímetro 200 Amps. cuadrada con 5a mordaza

Nota: 3

Catálogo	Largo mm	Altura mm	Fondo mm	Peso
CHM2100B	200	213	87	2.100kg
CHM2100BR	170	170	60	0.600kg
CHM2100-5M	200	213	87	2.150kg
CHM2100BS	200	213	87	1.900kg
CHM2100MR2-GBC*	204	98	87	5.200kg

- Nota:** *No incluye interruptor
- ① Debe adquirirse cuando la base se utiliza en sistemas 120/208VCA
 - ② Las bases de medidor modelo CHM2100B se venden en múltiplos de 4 unidades
 - ③ Las medidas son aproximadas

Índice

	Página
Base Monofásica para Medidor de Uso Exterior NEMA 3R	1
Bases para Medidor Trifásicas para Uso Exterior NEMA 3R	2
Base Transocket Polifásica de 13 Terminales	3
Centros Modulares de Medición Monofasicos	4
Centros Modulares de Medición Trifasicos	5