

TSWI1VCDBTCW

CREATOR I

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	TSWI1VCDBTCW
Nombre (s):	Creator I
Montaje:	Sobrepuesto
Material de la carcasa:	ABS
Terminado:	Blanco
Índice de Protección [IP]:	NA

PARÁMETROS ELÉCTRICOS


Tensión Nominal [V~]:	3 V ~
Consumo de potencia [W]:	0.6 W
Consumo de Corriente [A]:	0.042 A
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz / 60 Hz
Corriente Máximo soportada	10 A
Potencia Máximo soportada [W]:	2 000 W
Frecuencia de trabajo:	2.4 Ghz
Temperatura de Operación:	0 -> 40 °C

BENEFICIOS

Atenuable	No
Garantía:	1 año

OBSERVACIONES:

- * Requiere apagador CREATOR I para su funcionamiento
- * Incluye una batería de litio de 3V a 225 mAh (CR2032 3V)
- * Inalámbrico mediante RF433
- * Sincroniza con apagadores Creator I Tecnolite Connect
- * Compatible con todos los productos Tecnolite Connect.
- * Accesorios de conexión y montaje incluidos. Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
- * No necesita cableado



1

AÑO DE GARANTÍA

Lada sin costo 01 800 777 LITE

NOM

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.
Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.lat



CAL-FOR-T037

REV 4 JUL-2018