

TSWI1VCDNTCW

CREATOR I

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s): TSWI1VCDNTCW

Nombre (s): Creator I

Montaje: Sobrepuesto

Material de la carcasa: ABS

Terminado: Negro

Índice de Protección [IP]: NA

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]: 3 V ~

Consumo de potencia [W]: 0.6 W

Consumo de Corriente [A]: 0.042 A

Frecuencia Nominal [Hz]: 50 Hz / 60 Hz

Corriente Máximo soportada 10 A

Potencia Máximo soportada [W]: 2 000 W

Frecuencia de trabajo: 2.4 Ghz

Temperatura de Operación: 0 -> 40 °C


BENEFICIOS

Atenuable

No

Garantía:

1 año



OBSERVACIONES:

- * Requiere apagador CREATOR I para su funcionamiento
- * Incluye una batería de litio de 3V a 225 mAh (CR2032 3V)
- * Inalámbrico mediante RF433
- * Sincroniza con apagadores Creator I Tecnlite Connect
- * Compatible con todos los productos Tecnlite Connect.
- * Accesorios de conexión y montaje incluidos. Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
- * No necesita cableado

1

AÑO DE GARANTÍA

Lada sin costo 01 800 777 LITE

NOM

Illuminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.
Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.lat



CAL-FOR-T037

REV 4 JUL-2018