



bobina, 110 V AC, 50 Hz/120 V, 60 Hz, para contactores 3RT2325-.A, 3RT2.26-.A, 3RT2.27-.A y 3RT2028-.A

nombre comercial del producto	SIRIUS		
categoría de producto	Bobinas		
designación del producto	Bobina		
Datos técnicos generales			
pérdidas [V·A] de la bobina con AC típico	9,8 VA		
Directiva RoHS (fecha)	10/01/2009		
tipo de corriente de la tensión de alimentación de mando	AC		
tensión de alimentación del circuito de mando 1 con AC - con 50 Hz valor asignado - con 60 Hz valor asignado	110 V 120 V		
factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado de la bobina con AC - con 50 Hz - con 60 Hz	0,8 ... 1,1 0,85 ... 1,1		
potencia inicial aparente de la bobina con AC - con 50 Hz - con 60 Hz	77 VA 87 VA		
cos phi inductivo a la potencia de atracción de la bobina - con 50 Hz - con 60 Hz	0,82 0,76		
potencia de retención aparente de la bobina con AC - con 50 Hz - con 60 Hz	9,8 VA 87 VA		
cos phi inductivo con potencia de retención de la bobina - con 50 Hz - con 60 Hz	0,25 0,8		
Environmental footprint			
declaración medioambiental de producto(EPD)	Sí		
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] total	7,04 kg		
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] durante la fabricación	0,089 kg		
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] durante el funcionamiento	6,96 kg		
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] tras fin de la vida	-0,0061 kg		
Homologaciones Certificados			
General Product Approval		EMV	Marine / Shipping



Confirmation



Marine / Shipping	other	Environment
		
	Miscellaneous	Confirmation
		Environmental Confirmations

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RT2926-5AK61>

Generador CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-5AK61>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RT2926-5AK61>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-5AK61&lang=en

Última modificación:

10/1/2024 