



NEVE UP: Doble toma 2P+T 15A 127V USA carbon matt

09246.CM

Series residenciales / Series resid. tradicionales / NEVE UP / Dispositivos

Doble toma 2P+T 15A 127V USA carbon matt

Dos tomas de corriente 2P+T 15 A 127 V~ estándar americano y de Arabia Saudí, carbon matt - 3 módulos

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

10 NR


Podría interesarte también




09243.CM - Doble toma
SICURY2P+T15A USA+SASO
carbon

00296.CM - Dos tomas 2P+T
15A USA+GFCI car.matt


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D


Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Enchufe
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 3
- **Con tapa abatible:** No
- **Espacio de la etiqueta/área de impresión:** Si
- **Color:** Antracita
- **Número RAL (similar):** 7016
- **Color metálico:** No
- **Transparente:** No
- **Bloqueable:** No
- **Mecanismo de expulsión:** No
- **Instalación aislada:** No
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Tratamiento de superficie:** Barnizado / lacado
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Tratamiento antibacteriano:** No
- **Con función de bucle:** No
- **Con interruptor de encendido/apagado:** No
- **Inserto central girado:** No
- **Corriente nominal:** 15 A
- **Voltaje nominal:** 127 V
- **Frecuencia:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Anchura del dispositivo:** 67,30 mm
- **Altura del dispositivo:** 47,00 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 35,50 mm


Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 29. QCERT - Colombia ([download](#))
- 37. Mercado - Marruecos
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352666535
Cantidad 1 NR
Med. 5,3x3,9x7,6 [cm]
Peso 55,8 [g]



Código 8007352666542
Cantidad 10 NR
Med. 28,1x13,1x6 [cm]
Peso 635,2 [g]



Código 8007352666559
Cantidad 120 NR
Med. 38,5x29x30 [cm]
Peso 8.076 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).