



PLANA: Mecanismo conmutador conectado IoT

14592.0

Series residenciales / Series resid. View Wireless / PLANA / Dispositivos

Mecanismo conmutador conectado IoT

Mecanismo conmutador electrónico conectado View Wireless con salida de relé 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control local o en remoto, doble tecnología estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y estándar Zigbee 3.0, 1 entrada para pulsador externo para control del actuador o activación de un escenario, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz; se completa con teclas intercambiables 1, 2 y 3 módulos Plana

- Configuración con aplicación View Wireless para sistema con protocolo Bluetooth y aplicación Amazon para protocolo Zigbee
- Compatible con Alexa, Google Home y IFTTT, a través del gateway o centro de control de dispositivos Zigbee



Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

1 NR

Podría interesarte también



14021 - Tecla 1M iluminable
en anillo blanco



14021.SL - Tecla 1M
iluminable Silver



14022 - Tecla 2M iluminable
en anillo blanco



14022.SL - Tecla 2M
iluminable Silver



14597 - Gateway conectado
IoT 2M blanco



14597.SL - Gateway
conectado IoT 2M Silver



03925 - Mando RF Bluetooth
Low Energy


Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe Light \(1220 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni Full \(776 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions Full \(777 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones Full \(775 kb\)](#)
- [Full instructions sheet \(772 kb\)](#)
- [Φυλλάδιο οδηγιών Full \(919 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(776 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(843 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(16631 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(36765 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(36761 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(36821 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(37889 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(36780 kb\)](#)


Vídeo

- [Creating-the-system](#)
- [Customisations](#)
- [Operation-in-Zigbee-mode](#)
- [Bluetooth-wifi-gateway](#)


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Interruptor de la instalación
- **Wiring system:** Conmutador_
- **Method of operation:** Balancín / botón
- **Assembly arrangement:** Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Number of modules (module system):** 1
- **Push button switch:** Si
- **Number of rockers:** 1
- **Mounting method:** Montado empotrado (escayola)
- **Type of fastening:** Bloquear en posición
- **With mounting plate:** No
- **Material:** Plástico
- **Material quality:** Termoplástico
- **Halogen free:** Si
- **Surface protection:** Sin tratamiento
- **Surface finishing:** Brillante
- **Colour:** Verde
- **RAL-number (similar):** 9003
- **Label space/information surface:** Sí
- **Lighting:** Opcional
- **Function lighting:** Control y orientación
- **Type of lighting:** LED no intercambiable
- **Suitable for degree of protection (IP):** IP40
- **Nominal voltage:** 250 V
- **Monitoring contact:** No
- **Connection type:** Terminal enroscado
- **Washing machine switch:** No
- **Device width:** 22,30 mm
- **Device height:** 49,00 mm
- **Device depth:** 49,30 mm
- **Built-in depth:** 36,50 mm

Marcas

- 00. Mercado CE - UE ([download](#))
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 19. NOM - México
- 29. QCERT - Colombia
- 37. Mercado - Marruecos
- 37. Mercado - Marruecos
- 40. Bluetooth technology
- 42. Zigbee certified
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 92. RoHS EAU
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352628328
Cantidad 1 NR
Med. 5,2x3,5x5,3 [cm]
Peso 46,6 [g]



Código 8007352628335
Cantidad 60 NR
Med. 27x23x12,5 [cm]
Peso 2.998 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).