



ARKÉ: Soporte 1M con garras


19601

Series residenciales / Series resid. tradicionales / ARKÉ / Soportes

Soporte 1M con garras

Soporte 1 módulo, con garras, para cajas empotrables ø 60 mm

- La semitransparencia facilita el montaje y el cableado de los aparatos
- La estructura con forma de nido de abeja confiere solidez estructural
- Las ranuras en las esquinas permiten la fijación al panel
- Las pestañas de enganche favorecen la fijación en batería para el montaje de varios módulos



Estado producto

3 - Activo


Cant. mínima de pedido

20 NR


Vídeo

• Arké lives in your time


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Galería









Datos técnicos

- Class group: Programa de instalación de interruptores / enchufes
- Class: Soporte para la gama de mecanismos de empotrar modulares
- Modelo: Montado empotrado (escayola)
- Tipo de montaje: Montaje con gancho
- Tipo de montaje de los mecanismos: Parte frontal
- **Dirección de montaje**: Horizontal y vertical
- Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular):
- Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular): 1
- **Con caja de empotrar**: No

- Con tornillos: No
- Apto para el montaje en caja de empotrar redonda: Si
- Montaje empotrado: Si
- Adecuado para conducto bajo el suelo: No
- Adecuado para conducto de instalación de dispositivo:
 No
- Apto para el montaje en carril DIN de 35 mm: No
- Material: Plástico
- Calidad del material: Termoplástico
- Tratamiento de superficie: Sin tratamiento

Marcas

- 00. Marcado CE UE
- 01. IMQ Italia (download)
- 15. CCC China (download)

- 29. QCERT Colombia
- 43. Marca UKCA Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico (download)

Embalajes



Código Cantidad Med. Peso

8007352433441 1 NR 7,4x7,4x2,5 [cm] 24 [g]



 Código
 8007352433458

 Cantidad
 20 NR

 Med.
 24,4x13,9x10,1 [cm]

 Peso
 562,2 [g]





 Codigo
 80073526444458

 Cantidad
 80 NR

 Med.
 30,5x26x22 [cm]

 Peso
 2.804 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.