



EIKON: Variador MASTER 120V gris

20135.1.120

Series residenciales / Series resid. tradicionales / EIKON / Dispositivos

Variador MASTER 120V gris

Variador universal 120 V~ 60 Hz de corte de fase, para: lámparas incandescentes 40-400 W, transformadores electrónicos 40-300 VA, lámparas CFL 10-200 W, lámparas de LED 3-200 W y transformadores electrónicos de LED de corte de fase, mando ON/OFF y ajuste con pulsadores incorporados o desde varios puntos con pulsadores NO, función MASTER para 20137.120, ajuste luminosidad mínima, visible en la oscuridad, gris. No para cajas Isoset



Estado producto

3 - Activo


Cant. mínima de pedido

1 NR

Instrucciones, Manuales, Documentación

• Hoja de instrucciones multilingüe (2498 kb)

Dibujos



Volúmenes



Vista trasera

Datos técnicos

Class group: Programa de instalación de interruptores / enchufes

Class: Regulador de iluminación Tipo de operación: Botón pulsador

Tipo de carga: Universal y LED retrofit

Utilizable con botón: Si

Utilizable con detector de movimiento: No Utilizable con detector de presencia: No

Utilizable con temporizador: No Utilizable con botón de radio: No Utilizable con botón IR: No

Tipo de montaje: Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación: Fijación por click

Material: Plástico

Calidad del material: Termoplástico

Tratamiento de superficie: Sin tratamiento

Acabado de superficie: Mate

Color: Gris

Número RAL (similar): 7024

Transparente: No

Adecuado para el grado de protección (IP): IP40

Tensión nominal: 120,00 - 120,01 V

Frecuencia: 60,00 - 60,01 HZ

Tensión de control: 120,00 - 120,01 V Método de conexión: Terminal enroscado Anchura del dispositivo: 22,30 mm Altura del dispositivo: 49,00 mm

Profundidad del dispositivo: 50,70 mm

Marcas

- 00. Marcado CE UE
- 37. Marcado Marruecos

- 43. Marca UKCA Gran Bretaña
- 99. Directiva RAEE (download)

Embalajes



Código Cantidad Med.

8007352576063 1 NR

58,3 [g]

5,1x4,3x5,3 [cm]



Código Cantidad

8007352576070 10 NR

Med.

Peso

26,9x11,6x4,9 [cm] 646,3 [g]

Legal

Peso

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.