



## EIKON: Mecanismo conmutador conectado IoT

### 20592.0

Series residenciales / Series resid. View Wireless / EIKON / Dispositivos

#### Mecanismo conmutador conectado IoT

Mecanismo conmutador electrónico conectado View Wireless con salida de relé 100-240 V 50/60 Hz para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control local o en remoto, doble tecnología estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para sistema mesh View Wireless y estándar Zigbee 3.0, 1 entrada para pulsador externo para control del actuador o activación de un escenario, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz; se completa con teclas intercambiables 1, 2 y 3 módulos Eikon

- Configuración con aplicación View Wireless para sistema con protocolo Bluetooth y aplicación Amazon para protocolo Zigbee
- Compatible con Alexa, Google Home y IFTTT, a través del gateway o centro de control de dispositivos Zigbee



#### Estado producto

3 - Activo

#### Cant. mínima de pedido

1 NR

Podría interesarte también



20021 - Tecla 1M gris



20021.B - Tecla 1M blanco



20021.N - Tecla 1M Next



20022 - Tecla 2M gris



20022.B - Tecla 2M blanco



20022.N - Tecla 2M Next



20597 - Gateway conectado IoT 2M gris



20597.B - Gateway conectado IoT 2M blanco



20597.N - Gateway conectado IoT 2M Next


## Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe Light \(1221 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni Full \(775 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions Full \(777 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones Full \(775 kb\)](#)
- [Full instructions sheet \(772 kb\)](#)
- [Φυλλάδιο οδηγιών Full \(919 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(776 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(843 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(15556 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(37703 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(37528 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(37579 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(37781 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(37508 kb\)](#)


## Vídeo

- [Creating-the-system](#)
- [Customisations](#)
- [Operation-in-Zigbee-mode](#)
- [Bluetooth-wifi-gateway](#)


## Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

## Galería



## Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Interruptor de la instalación
- **Tipo de circuito:** Conmutador\_
- **Tipo de operación:** Balancín / botón
- **Composición:** Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 1
- **Pulsador interruptor:** Si
- **Número de balancines:** 1
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación:** Bloquear en posición
- **Con placa de montaje:** No
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Antracita
- **Número RAL (similar):** 7024
- **Espacio para etiqueta/superficie de impresión:** Sí
- **Iluminación:** Opcional
- **Función de iluminación:** Control y orientación
- **Tipo de iluminación:** LED no intercambiable
- **Adecuado para el grado de protección (IP):** IP40
- **Voltaje nominal:** 250 V
- **Contactos de supervisión:** No
- **Método de conexión:** Terminal enroscado
- **Interruptor de la lavadora:** No
- **Anchura del dispositivo:** 22,30 mm
- **Altura del dispositivo:** 49,00 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 47,10 mm
- **Profundidad de instalación:** 37,50 mm

## Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 19. NOM - México
- 29. QCERT - Colombia
- 37. Marcado - Marruecos
- 37. Marcado - Marruecos
- 40. Bluetooth technology
- 42. Zigbee certified
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 92. RoHS EAU
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

## Embalajes

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>Código</b> 8007352628366                                                        | <b>Código</b> 8007352628373                                                         |
| <b>Cantidad</b> 1 NR                                                               | <b>Cantidad</b> 60 NR                                                               |
| <b>Med.</b> 6x5,4x5,2 [cm]                                                         | <b>Med.</b> 37,5x30x13,5 [cm]                                                       |
| <b>Peso</b> 52,6 [g]                                                               | <b>Peso</b> 3.516 [g]                                                               |

## Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).