



## EIKON: Mecanismo conectado IoT persianas

**20594.0**

Series residenciales / Series resid. View Wireless / EIKON / Dispositivos

### Mecanismo conectado IoT persianas

Dispositivo de mando electrónico conectado View Wireless para 1 persiana con orientación de láminas con salida de relé conmutada para motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control local o remoto, doble tecnología estándar Bluetooth® wireless technology 5.0 para realización de sistema mesh View Wireless y estándar Zigbee 3.0, 1 entrada para botón externo para activación de un escenario, función de activación de posición preferida, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, se completa con dos medias teclas intercambiables de 1 módulo Eikon

- Compatible con Alexa, Google Home y IFTTT, a través del gateway o centro de control de dispositivos Zigbee
- Compatible con centro de control de dispositivos SmartThings



### Estado producto

3 - Activo

### Cant. mínima de pedido

1 NR

## Podría interesarte también



20755.2 - 2 botones medios  
1M símb. flechas gris



20755.2.B - 2 botones  
medios 1M símb. flechas  
blanco



20755.2.N - 2 botones  
medios 1M símb. flechas  
Next



20597 - Gateway conectado  
IoT 2M gris



20597.B - Gateway  
conectado IoT 2M blanco



20597.N - Gateway  
conectado IoT 2M Next


## Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe Light \(940 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni Full \(508 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions Full \(509 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones Full \(507 kb\)](#)
- [Full instructions sheet \(504 kb\)](#)
- [Φυλλάδιο οδηγιών Full \(652 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(507 kb\)](#)
- [Full \(575 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(16631 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(36765 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(36761 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(36821 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(37889 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(36780 kb\)](#)


## Vídeo

- [Creating-the-system](#)
- [Customisations](#)
- [Operation-in-Zigbee-mode](#)
- [Bluetooth-wifi-gateway](#)


## Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

## Galería



## Datos técnicos

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Pulsador
- **Assembly arrangement:** Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Model:** Otros
- **Method of operation:** Pulsador
- **Number of rockers:** 1
- **Number of modules (module system):** 100
- **Number of poles:** 1
- **Nominal voltage:** 230 V
- **Rated current:** 2,00 A
- **With lighting:** Si
- **Monitoring contact:** No
- **Mounting method:** Montado empotrado (escayola)
- **Type of fastening:** Bloquear en posición
- **Material:** Plástico
- **Material quality:** Termoplástico
- **Surface protection:** Sin tratamiento
- **Surface finishing:** Mate
- **Colour:** Antracita
- **RAL-number (similar):** 7024
- **Transparent:** No
- **Label space/information surface:** Si
- **Imprint:** Ninguno
- **Suitable for degree of protection (IP):** IP40
- **Device width:** 22,30 mm
- **Device height:** 49,00 mm
- **Device depth:** 46,90 mm

# Marcas

- 00. Marcado CE - UE ([download](#))
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 06. SUBTEL - Chile ([download](#))
- 37. Marcado - Marruecos
- 37. Marcado - Marruecos
- 40. Bluetooth technology
- 42. Zigbee certified
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 92. RoHS EAU
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

# Embalajes



|                 |                |                 |                   |
|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Código</b>   | 8007352628588  | <b>Código</b>   | 8007352628595     |
| <b>Cantidad</b> | 1 NR           | <b>Cantidad</b> | 60 NR             |
| <b>Med.</b>     | 6x5,4x5,2 [cm] | <b>Med.</b>     | 37,5x30x13,5 [cm] |
| <b>Peso</b>     | 52,2 [g]       | <b>Peso</b>     | 3.912 [g]         |

# Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).