



NEVE UP: Dos tomas 2P+T 15A USA+GFCI car.matt

00296.CM

Series residenciales / Series resid. tradicionales / NEVE UP / Dispositivos

Dos tomas 2P+T 15A USA+GFCI car.matt

Dos tomas de corriente 2P+T 15 A 125 V~ 60 Hz estándar americano con protección diferencial (GFCI), dispositivo completo de soporte; se completa con placas 3 módulos Plana o Neve Up, carbon matt



Estado producto

3 - Activo


Cant. mínima de pedido

5 NR


Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe \(512 kb\)](#)


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D


Datos técnicos

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Enchufe
- **Number of modules (module system):** 3
- **With hinged lid:** No
- **Label space/information surface:** Si
- **Colour:** Antracita
- **RAL-number (similar):** 7016
- **Metallic colour:** No
- **Transparent:** No
- **Lockable:** No
- **Eject-mechanism:** No
- **Insulated mounting:** No
- **With miniature fuse:** No
- **Mounting method:** Montado empotrado (escayola)
- **Type of fastening:** Montaje con tornillo
- **Material:** Plástico
- **Material quality:** Termoplástico
- **Surface protection:** Barnizado / lacado
- **Surface finishing:** Mate
- **Anti-bacterial treatment:** No
- **With loop through function:** No
- **With on/off switch:** No
- **Rotated central insert:** No
- **Nominal current:** 15 A
- **Nominal voltage:** 125 V
- **Frequency:** 60,00 - 60,01 HZ
- **Rated fault current:** 6 mA
- **Device depth:** 41,10 mm


Marcas

- 19. NOM - México
- 29. QCERT - Colombia ([download](#))

Embalajes



Código 8007352667327
Cantidad 1 NR
Med. 6,7x5,2x12 [cm]
Peso 162,97 [g]



Código 8007352667334
Cantidad 5 NR
Med. 29,5x13,5x7,7 [cm]
Peso 889,85 [g]



Código 8007352667341
Cantidad 95 NR
Med. 55,5x37,5x29 [cm]
Peso 17.787,15 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).