



NEVE UP: Mecanismo mando conectado IoT

09591.0

Series residenciales / Series resid. View Wireless / NEVE UP / Dispositivos

Mecanismo mando conectado IoT

Dispositivo de mando electrónico VIEW Wireless, control local con pulsador, doble tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para realización de sistema mesh VIEW Wireless y con estándar Zigbee 3.0, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz; se completa con teclas intercambiables 1 módulo Neve Up



Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

1 NR


Podría interesarte también



09597.CM - Gateway
conectado IoT 2M carbon
matt



09597 - Gateway conectado
IoT 2M blanco



09755.2.CM - 2 botones
medios 1M símb. flechas
carbon




09755.2 - 2 botones medios
1M símb. flechas blanco



09755.3.CM - 2 botones
medios 1M variador carbon
matt




09755.3 - 2 botones medios
1M variador blanco




09755.6.CM - 2 botones
medios 1M símb. escenario
carbon



09755.6 - 2 botones medios
1M símb. escenario blanco



09755.CM - 2 botones
medios 1Mpersonalizable
carbon




09755 - 2 botones medios
1Mpersonalizable blanco


Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe Light \(639 kb\)](#)
- [Full \(501 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni Full \(686 kb\)](#)
- [Notice technique Full \(689 kb\)](#)
- [Ficha de instrucciones Full \(687 kb\)](#)
- [Full instructions sheet \(684 kb\)](#)
- [Φυλλάδιο οδηγιών Full \(820 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(687 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(20845 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(45032 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(45072 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(44942 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(45034 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(45313 kb\)](#)


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Interruptor de la instalación
- **Wiring system:** Otros
- **Method of operation:** Balancín / botón
- **Assembly arrangement:** Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Number of modules (module system):** 1
- **Push button switch:** Si
- **Number of rockers:** 1
- **Mounting method:** Empotrado
- **Type of fastening:** Bloquear en posición
- **With mounting plate:** No
- **Material:** Plástico
- **Material quality:** Termoplástico
- **Halogen free:** Si
- **Anti-bacterial treatment:** No
- **Surface protection:** Sin tratamiento
- **Surface finishing:** Brillante
- **Colour:** Verde
- **RAL-number (similar):** 9003
- **Label space/information surface:** No
- **Lighting:** Sí
- **Function lighting:** Iluminado (activado)
- **Type of lighting:** LED no intercambiable
- **Suitable for degree of protection (IP):** IP40
- **Impact strength:** No disponible
- **Nominal voltage:** 240 V
- **Rated current:** 0,00 A
- **Switching current for fluorescent lamps:** 0
- **Monitoring contact:** No
- **Connection type:** Terminal enroscado
- **Heating switch:** No
- **Washing machine switch:** No
- **Device width:** 22,30 mm
- **Device height:** 47,00 mm
- **Device depth:** 47,50 mm
- **Built-in depth:** 37,90 mm
- **Min. depth of built-in installation box:** 40,00 mm
- **Compatible with Apple HomeKit:** No
- **Compatible with Google Assistant:** No
- **Compatible with Amazon Alexa:** No
- **IFTTT support available:** No

Marcas

- 00. Marcado CE - UE ([download](#))
- 37. Marcado - Marruecos
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 47. Works with SmartThings
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352732322
Q.tà 1 NR
Med. 5,2x3,5x5,3 [cm]
Peso 34,4 [g]



Código 8007352732339
Q.tà 60 NR
Med. 27x23x12,5 [cm]
Peso 2.238 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).