NEVE UP: Soporte horizontal2M centrales+tornillos

09606

Series residenciales / Series resid. tradicionales / NEVE UP / Soportes

Soporte horizontal2M centrales+tornillos

Soporte 2 módulos centrales para instalación horizontal, con tornillos, para cajas empotrables 3 módulos y cajas con distancia entre eje 60 mm

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

10 NR

Podría interesarte también

07935.1 - Tornillo 24mm para fijación soporte

07937 - Tornillo 35mm para fijación soporte

07939 - Tornillo 50mm para fijación soporte

09613 - Soporte 3M +tornillos

Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group**: Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class**: Soporte para la gama de mecanismos de empotrar modulares
- **Modelo**: Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de montaje**: Montaje con tornillo
- **Tipo de montaje de los mecanismos**: Parte frontal
- **Dirección de montaje**: Horizontal y vertical
- **Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)**: 2
- **Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular)**: 1
- **Con caja de empotrar**: No
- **Con tornillos**: Si
- **Apto para el montaje en caja de empotrar redonda**: No
- **Montaje empotrado**: Si
- **Adecuado para conducto bajo el suelo**: No
- **Adecuado para conducto de instalación de dispositivo**: No
- **Apto para el montaje en carril DIN de 35 mm**: No
- **Material**: Plástico
- **Calidad del material**: Termoplástico

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 29. QCERT - Colombia
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico (download)

Embalajes

Código 8007352391543
Cantidad 1 NR
Med. 11,8x6,5x1,7 [cm]
Peso 23,22 [g]

Código 8007352391550
Cantidad 10 NR
Med. 11,8x6,5x17 [cm]
Peso 232,2 [g]

Código 8007352391567
Cantidad 200 NR
Med. 35x33,5x24,5 [cm]
Peso 5.040 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.