



NEVE UP: Soporte 3M +tornillos

09613

Series residenciales / Series resid. tradicionales / NEVE UP / Soportes

Soporte 3M +tornillos

Soporte 3 módulos, con tornillos, para cajas empotrables 3 módulos

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

10 NR

Podría interesarte también



07937 - Tornillo 35mm para 07939 - Tornillo 50mm para

07935.1 - Tornillo 24mm para fijación soporte



09617 - Soporte 7M con tornillos

fijación soporte



09623 - Soporte Plana/Neve+tornillos

• 1

fijación soporte


09606 - Soporte horizontal2M centrales+tornillos


09614 - Soporte 4M +tornillos



09607 - Soporte vertical 2M centrales+tornillos

Dibujos







Volúmenes Vista 3D Vista trasera

Datos técnicos

- Class group: Programa de instalación de interruptores / enchufes
- Class: Soporte para la gama de mecanismos de empotrar modulares
- Modelo: Montado empotrado (escayola)
- Tipo de montaje: Montaje con tornillo
- Tipo de montaje de los mecanismos: Parte frontal
- Dirección de montaje: Horizontal y vertical
- Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular): 3
- Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular): 1
- **Con caja de empotrar**: No

- Con tornillos: Si
- Apto para el montaje en caja de empotrar redonda: No
- Montaje empotrado: Si
- Adecuado para conducto bajo el suelo: No
- Adecuado para conducto de instalación de dispositivo: No
- Apto para el montaje en carril DIN de 35 mm: No
- Material: Plástico
- Calidad del material: Termoplástico

Marcas

- 00. Marcado CE UE
- 29. QCERT Colombia

- 43. Marca UKCA Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico (download)

Embalajes



Código 8007352298750 Cantidad

Med. 11,8x6,5x1,7 [cm] **Peso** 20,27 [g]



Código 8007352298941 Cantidad 10 NR Med. 11,8x6,5x17 [cm] **Peso** 204,53 [g]



Código 8007352298767 Cantidad 200 NR Med. 35x33,5x24,5 [cm] Peso 4.644 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.