



NEVE UP: Soporte 7M con tornillos

09617

Series residenciales / Series resid. tradicionales / NEVE UP / Soportes

Soporte 7M con tornillos

Soporte 7 módulos, con tornillos, para cajas empotrables 6/7 módulos

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

30 NR



Podría interesarte también



07935.1 - Tornillo 24mm
para fijación soporte



07937 - Tornillo 35mm para
fijación soporte



07939 - Tornillo 50mm para
fijación soporte




09613 - Soporte 3M
+tornillos




09614 - Soporte 4M
+tornillos


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Soporte para la gama de mecanismos de empotrar modulares
- **Modelo:** Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de montaje:** Montaje con tornillo
- **Tipo de montaje de los mecanismos:** Parte frontal
- **Dirección de montaje:** Horizontal y vertical
- **Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular):** 7
- **Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular):** 1
- **Con caja de empotrar:** No
- **Con tornillos:** Si
- **Apto para el montaje en caja de empotrar redonda:** No
- **Montaje empotrado:** Si
- **Adecuado para conducto bajo el suelo:** No
- **Adecuado para conducto de instalación de dispositivo:** No
- **Apto para el montaje en carril DIN de 35 mm:** No
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 29. QCERT - Colombia
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña

Embalajes



Código 8007352581210
Cantidad 1 NR
Med. 20,8x7x2,2 [cm]
Peso 43,53 [g]



Código 8007352581227
Cantidad 30 NR
Med. 28,4x24,4x14,9 [cm]
Peso 1.306 [g]



Código 8007352581234
Cantidad 120 NR
Med. 60x33x27,5 [cm]
Peso 5.893 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).